Formale Systeme, Wintersemester 2025/26 Übung 2

Aufgabe 1

Erzeugen Sie von der folgenden Formel mittels Wahrheitstafel eine äquivalente Formel in DNF und eine äquivalente Formel in KNF:

$$F = (\neg A \rightarrow B) \land ((A \land \neg C) \leftrightarrow B)$$

Aufgabe 2

Bilden Sie zu folgendem Ausdruck einen reduzierten Shannon-Graphen und geben Sie die dazu passende Shannon-Formel an:

$$(A \land B) \rightarrow (\neg C \lor D)$$

Aufgabe 3

Wie viele mögliche Boole'sche Funktionen gibt es, wenn n die Anzahl der Eingabeparameter ist? Leiten Sie einen Ausdruck zur Berechnung dieser Anzahl her und berechnen Sie die Anzahl möglicher Funktionen für $n \in \{1,2,3,4\}$!

Aufgabe 4

Zeigen Sie mit Hilfe des Resolutionskalküls die Allgemeingültigkeit der Formeln:

a)
$$(\neg A \land \neg B \land C) \lor (\neg A \land \neg C) \lor (B \land C) \lor A$$

b)
$$(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

Aufgabe 5

Zeigen Sie mittels Resolutionsmethode, dass $\neg A \land B \land C$ eine Folgerung aus der Klauselmenge $F = \{\{A, B, \neg C\}, \{\neg A, B, \neg C\}, \{\neg A, \neg B\}, \{B, C\}, \{\neg B, C\}\}$ ist.